

ACECO

FC6003MKII 無線頻率追蹤器

簡介

FC6003MKII 能有效追蹤在車內或房內之隱藏發射機，並加以定位；在保全反監聽之應用有其優越特性。

規格

頻率範圍：	1 MHz – 6 GHz
重量：	210 g
尺寸：	80 mm 高 x 68 mm 寬 x 31 mm 長
阻抗：	50 Ohms (BNC 接頭)
外殼：	黑色鋁合金外殼
電源：	4 AA 600mAH NiCd 電池內含
充電器：	9 VDC, 300mA

特性

- 內置蜂鳴器以 BiBi 快慢聲示警。
- 振動馬達及耳機為靜音偵測用。
- 5 段接收信號強度顯示。
- 低功耗 8 小時 NiCd 電池。
- 附短橡膠軟天線，充電器與耳機。

操作

SEN Knob 靈敏度旋鈕：調整接收信號強度。
VIBRATION Switch 振動開關：選擇以聲音或振動示警輸出。

保固

本公司提供自購買日起乙年內產品保固。

保固期間在正常使用情況下，如產品故障則提供免費修復，但不包含自行修改，非經認可的拆換，超出規格的強信號輸入所造成的損害，誤用，濫用及外力破壞造成的故障。另超出保固範圍之故障本公司將酌收費用。

本保固不包含機器本身以外的一切事物。

本保固不包含運輸所產生的費用。

本公司不提供超出上述保固範圍以外服務。

本公司保留修改規格之權利。

注意事項

1. 電池使用

FC6003MKII 無線頻率追蹤器之電源是採用可充電式 NiCd 電池，在電池充飽的情形下可使用數小時；充電時請使用所附之充電器，而其充電時間大約需 12-16 小時左右。為維持電池壽命，請偶而將電池耗盡後再充飽，將可以防止記憶效應以延長電池壽命。NiCd 電池在一般正常情形下可以使用數年；但建議在使用一年以後，能夠檢視電池是否有漏液或腐蝕現象，如有發現時請立即更換電池以免造成無可挽回破壞。

2. 請勿將 FC6003MKII 與發射機直接連接。